



Caractéristiques Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V for 2x58W

[Voir le produit](#)

## Product Details

Vendu à l'unité - Carton complet 12

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 150126                             |
| EAN                          | 8711500910196                      |
| Code Fabricant               | 91019630                           |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Étiquette énergétique        | A                                  |
| Lampesdirect Garantie Totale | 1 an                               |

## Informations techniques

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                  | Accessoire                       |
| Puissance (W)                | 0W                               |
| Ballast                      | Électronique (HF) sans démarreur |
| Ballast pour lampe           | TL-D                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 0                                |
| Puissance Maximale Estimée   | 58                               |
| Adapté pour lampe            | TL-D                             |
| Dimmable                     | Oui, dimmable                    |
| Connexion du Luminaire       | Wago 251                         |
| Nombre de lampes             | 2                                |

Référence Article

Accessoires - Ballast pour tubes fluorescents

## Information produit

EOC8

91019630

Gamme

HF-Regulator

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

